

スマートフォン・MOT検証状況一覧	
オフィス24	4.0版 2013/5/15
【表中の注意書きについて】 【表中の注意書きについて】 【表中の注意書きについて】	
※1	LTE対応端末の場合、LTE圏外から3G圏内に移動すると即座に接続されない場合がございます。その場合発着信が出来ないのでご注意ください。詳細は別紙参照
※2	IP通話中のPSTN着信に回答した場合、PSTN応答後一度スクリーンガードを掛けてスクリーンガードを外さないと音声を通りませんのでご注意ください。
※3	標準の通話履歴OS標準の通話履歴ではない為、MOT/PHONEの履歴が表示されません。コミュニケーション履歴を参照するか、別アプリで参照する事を推奨します。
※4	au端末の場合、着信が上手く入らない場合があります。頻繁に着信しない環境の場合Option周期を20秒に設定してください。
※5	回線の状態が不安定な時に、他の端末に比べて受話に音の途切れが発生しやすい端末です。
※	MOT/Contact利用に伴う注意/制限事項
	前回は色分け。評価上げ 評価下げ Galaxyを基準に再度評価を実施
お知らせ	①V4.6.1から推奨コーデックはSILKとなります。ただし、MOT/PBXの内線側ファームウェアをV2.14.5以上に必ずアップデートしていただく必要があります。 ②表中のAMR利用が×になっている端末は、MOT/PBXの内線側ファームウェアVer.に関わらずSILK推奨の端末となります。

■動作確認時の前提事項

- ・WiFi接続時はPCMUコーデックを利用
- ・モバイルネットワーク接続時は、SILK(推奨)またはAMRコーデックを利用
- ・バージョン4より、全て同一アプリ(D版)にて検証を実施
- ・Bluetoothはアプリケーションとの相性があるため、検証端末以外の動作を保障するものではありません。

注意:V2よりV3にした方が音質はいい事が前提の評価になります。(V3の低評価より、V2の高評価の方が評価低)

回線寸評:3キャリアで一番安定しているが、通話始めの遅延、場所によって遅延がある。

NTT docomo		評価詳細																					
機種名	型番	メーカー	対応開始Ver.	本評価Ver.	確認OS Ver.	O24評価	LTE	防水	MOT/Phone 3.0での対応	SIPカメラ動作確認	MOT/Contact動作確認	アプリ挙動	電話帳履歴参照	AMR利用	発着信制御	送話音	受話音	Bluetooth ※3.3.4~	3GからWi-Fiへの自動接続	IP通話中PSTN着信	評価詳細		
NEW 1	ARROWS X	F-02E	富士通	4.8	4.8	4.1.2	B	○※1	○	利用可能 ※制約事項有	×	△※	重い	※3	○	○	○	○	△ ボタン確認済 注1)右記	切り替わるまで時間を要する	△ 注2)右記	・受話音が小さく送話音が大きいため、要調整 ・端末が熱を持ちやすくすぐに熱くなってしまう ・BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む) 注1)Bluetooth再接続後はMOT/Phoneアプリを再起動しないと音声を通らない場合あり 注1)Bluetooth接続時の通話で音声通し始めるまで5秒前後時間が掛かってしまう 注1)呼出音が鳴らない時がある 注1)相手切断の時、切断音が鳴らない 注1)Bluetoothの動作不安定な為、推奨出来ません 注2)IP通話中に携帯着信すると送話音が大きくなってしまいます -----> ※着信音サイレントにしても標準着信音が鳴る(MOT/Contact併用時)	
2	XPERIA Z	SO-02E	ソニーモバイル	4.7	4.7	4.1.2	B	○※1	○	利用可能 ※制約事項有	×	○	○	○	△ 注)右記	○	○	○	○	ボタン確認済	スリープ時の接続難あり	○	・BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む) ・送話音が小さい 注)通話開始するまで2秒程時間が掛かる
3	ELUGA X	P-02E	パナソニック	4.6	4.7	4.1.2	B-	○※1	○	利用可能 ※制約事項有	×	○	※3	×	○	△ 背景音	○	○	○	ボタン確認済	スリープ時の自動接続NG	△ 注)右記	・保留転送で転送先呼出し時のRBTの音量が変わる ・IP通話中の携帯着信割り込むとバイブが動作してしまう。その際、音量ボタン等を押すと止まります ・BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む) 注)PSTN割り込み中にバイブが動作する
4	GALAXY S III α	SC-03E	SAMSUNG	4.5	4.7	4.1.1	A	○※1	-	利用可能 ※制約事項有	○	△ ※	○	×	○	○ 弱背景音	○	○	○	ボタン確認済	スリープ時の接続難あり	○	・BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む) -----> ※着信音サイレントにしても標準着信音が鳴る(MOT/Contact併用時)
5	GALAXY NOTE II	SC-02E	SAMSUNG	4.5	4.7	4.1.1	A	○※1	-	利用可能 ※制約事項有	○	△ ※	○	○	○	○ 弱背景音	○	○	○	ボタン確認済	スリープ時の接続難あり	○	・BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む) -----> ※着信音サイレントにしても標準着信音が鳴る(MOT/Contact併用時) ※撮影した画像を一度保存しないと電話帳にアップできない(MOT/Contact併用時)
6	AQUOS PHONE ZETA	SH-02E	シャープ	4.6	4.6	4.0.4	C	○※1	○	利用可能 ※制約事項有	○	△ ※	重い	※3	○	△	○	△ 注)右記	○	スリープ時の接続難あり	○	・発着信に時間が掛かってしまう事がある ・BluetoothはVoyager PRO+で動作確認 注)端末の動作が不安定な時、再起動したり受話に途切れが発生したりする -----> ※着信音サイレントにしても標準着信音が鳴る(MOT/Contact併用時)	
7	XPERIA AX	SO-01E	ソニーモバイル	4.5	4.7	4.0.4	B	○※1	○	利用可能 ※制約事項有	○	○	○	×	○	○ 弱背景音	○	○	○	ボタン確認済	切り替わるまで時間を要する	○	・送話音小さいため要調整 ・BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む)
8	ARROWS V	F-04E	富士通	4.6	4.6	4.0.4	B	○※1	○	利用可能 ※制約事項有	×	△ ※	※3	○	○	△ 背景音有	○	×	×	スリープ時の接続難あり	○	・受話音小さく送話音大きいため要調整(送話音調整で背景音の緩和にもなる) -----> ※着信音サイレントにしても標準着信音が鳴る(MOT/Contact併用時)	
9	MEDIAS U	N-02E	NECカシオ モバイルコミュニケーションズ	4.6	4.6	4.0.4	B-	○※1	○	利用可能 ※制約事項有	○	○	※3	×	○	○	○	△ ※5	×	スリープ時の接続難あり	○	・他の端末より「MOT/Phoneが応答していません」になりやすい	
10	Optimus LIFE	L-02E	LGエレクトロニクス	4.6	4.6	4.0.4	C	○※1	○	利用可能 ※制約事項有	○	△ ※	※3	×	○	△ 背景音有	△ ※5	○	○	スリープ時の接続難あり	○	・送話音大きく受話音小さいため要調整(送話音の調整で背景音の緩和にもなる) ・BluetoothはVoyager PRO+で動作確認 -----> ※撮影した画像を一度保存しないと電話帳にアップできない(MOT/Contact併用時)	
11	GALAXY S III	SC-06D	SAMSUNG	4.1	4.7	4.0.3	A	○※1	-	利用可能 ※注意事項有	○	△ ※	○	×	○	○	○	○ ノイズキャンセル音	○ ボタン確認済	切り替わるまで時間を要する	○	・音量がやや小さい ・背景音をキャンセルする動作が走るため音声がかれたように聞こえる(装置内部ノイズキャンセラ動作) ・BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む) -----> ※着信音サイレントにしても標準着信音が鳴る(MOT/Contact併用時)	

12	GALAXY S II LTE	SC-03D	SAMSUNG	4.7	4.7	4.0.4	A	※1	-	利用可能 ※注意事項有	○	△ ※	○	○	○	○	○ノイズキャンセラル音	○ボタン確認済	スリープ時の 接続難あり	○	・背景音をキャンセルする動作が走るため音声は切れたように聞こえる (装置内部のノイズキャンセラル動作) ・BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む) -----> ※着信音サイレントにしても標準着信音が鳴る(MOT/Contact併用時)	
13				3.3	4.2	2.3.6	A	※1	-	利用可能 ※注意事項有	○	-	○	○	○	○	○ノイズキャンセラル音	○	スリープ時の 接続難あり	○※2	・背景音をキャンセルする動作が走るため音声は切れたように聞こえる (装置内部のノイズキャンセラル動作) ・Bluetoothはdocomoワイヤレスイヤホンセット02とVoyager PRO+で動作確認	
14	GALAXY NEXUS	SC-04D	SAMSUNG	3.5	4.2	4.0.2	A-		-	利用可能 ※制約事項有	○	○	重い	○	×	○	○	○	スリープ時の 接続難あり	△ 注)右記	・アプリの動作が重い場合があり、再起動したりアプリが落ちたりする可能性あり 注)PSTN割込み着信後、受話音量が若干下がる ・OS4.1,OS4.2は未確認	
15	XPERIA acro HD	SO-03D	ソニーモバイル	4.7	4.7	4.0.4	B-		○	利用可能 ※制約事項有	○	-	○	×	○	○	○	○弱背景音 弱エコー	○ボタン確認済	スリープ時の 接続難あり	○	・設定>通話設定>ノイズ抑制 チェックをはずす(初期値はついている) ・OS2.3 Bluetoothはdocomoワイヤレスイヤホンセット02とVoyager PRO+で動作確認 ・OS4.0 BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む)
16				3.8	4.2	2.3.7		○	○	○								○弱背景音 弱エコー	○	スリープ時の 接続難あり	○※2	
17	XPERIA GX	SO-04D	ソニーモバイル	4.2	4.2	4.0.4	B	※1	-	利用可能 ※注意事項有	○	-	重い場合 確認	○	×	○	○弱こもり	○	切り替わるまで 時間を要する	○	・送話音小さい為要調整 ・アプリの動作が重い場合があるため再起動したりアプリが落ちたりする可能性あり ・BluetoothはLBT-120とVoyager PRO+で動作確認 ・Wi-Fiとの通信が切れてしまう事がある	
18	XPERIA SX	SO-05D	ソニーモバイル	4.2	4.2	4.0.4	B	※1	-	利用可能 ※注意事項有	○	-	重い場合 確認	○	×	○	○弱背景音 注)右記	○	スリープ時の 接続難あり	○	・アプリの動作が重い場合があるため再起動したりアプリが落ちたりする可能性あり ・BluetoothはLBT-120とVoyager PRO+で動作確認 注)送話音がかすれて聞こえる事がある	
19	AQUOS PHONE	SH-07D	シャープ	4.2	4.2	4.0.4	B-		○	利用可能 ※制約事項有	-	-			※3	○	○弱音割れ	○	スリープ時の 接続難あり	△ 注)右記	・BluetoothはVoyager PRO+で動作確認 注)IP通話中のPSTN着信受けてとアプリ落ちてしまう事がある 注) Android以外の着信音を設定した場合、着信音1度しか鳴らない	
20	AQUOS PHONE	SH-10D	シャープ	4.3	4.3	4.0.4	C	※1	○	推奨しない ※制約事項有	○	-	若干重い	※3	○	○弱音割れ 注1)右記	△ 注1)右記	×	スリープ時の 接続難あり	△ 注2)右記	・受話音小さい為、要調整 注1)受話音が出ず片通話になってしまう事がある 注2)IP通話中のPSTN着信受けてとアプリ落ちてしまう事がある 注2) Android以外の着信音を設定した場合、着信音1度しか鳴らない	
21	MEDIAS X LTE	N-07D	NECカシオ モバイルコミュ ニケーションズ	4.3	4.7	4.0.4	B	※1	○	利用可能	○	○		※3	×	○	○	○ボタン確認済	スリープ時の 接続難あり	○	・『デバッグ用設定』-『送話音源』-[Voice recognition]-に送話音源を変更 ・BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む)	
22	ELUGA V	P-06D	パナソニック	4.2	4.2	4.0.4	C		○	利用可能 ※制約事項有	○	-		※3	○	○	△ 背景音有	○弱ノイズ	×	スリープ時の 自動接続NG	△ 注)右記	・送話音非常に大きく受話音小さい音量調整必要 ・保留転送の際のRBが3コール目からボリューム上がる 注) PSTN割り込み時に途切れあり
23	ARROWS X LTE	F-05D	富士通	4.6	4.6	4.0.3	B-	○	○	利用可能 ※注意事項有	○	-	重い	※3	○	○	○音割れ	○	スリープ時の 接続難あり	○	・音量小さい為、要調整 ・Wi-Fi⇄LTEの切替未検証(3G・LTEのみ動作確認済) ・BluetoothはVoyager PRO+で動作確認 ・端末の動きが重いため再起動したりアプリが落ちたりする可能性あり	
24				3.5	4.2	2.3.5		×	-	重い	※3	○	○音割れ	○	×	スリープ時の 接続難あり	○※2	・音量小さいため要調整 ・Wi-Fi⇄LTEの切替未検証(3G・LTEのみ動作確認済) ・端末の動きが重いため再起動したりアプリが落ちたりする可能性あり				
25	ARROWS μ	F-07D	富士通	3.5	4.2	2.3.5	B-		○	利用可能 ※注意事項有	○	-	重い	※3	○	○	○音量小 要調整	○弱反響	○	スリープ時の 自動接続NG	○※2	・音量小さいため要調整 ・BluetoothはVoyager PRO+で動作確認 ・端末の動きが重いため再起動したりアプリが落ちたりする可能性あり
26	ARROWS X	F-10D	富士通	4.3	4.3	4.0.4	C	※1	○	推奨しない ※制約事項有	×	-	重い	※3	○	○	△ 背景音有	○	-	×	・受話音小さく送話音大きすぎると調整 ・端末の動きが重いため再起動したりアプリが落ちたりする ・端末が熱を持ちやすくすぐに熱くなってしまう ・無線LANによって接続できてもMOT/Phoneが動作しない物がある(BUFFALOは動作するがARUBAは動作しないなど)	
27	ARROWS Me	F-11D	富士通	4.2	4.2	4.0.3	B-		○	利用可能 ※制約事項有	○	-	重い	※3	○	○	△ 背景音有	○	スリープ時の 接続難あり	△ 注)右記	・送話音大きすぎると調整 ・着信音を変更した時は再起動をして下さい ・BluetoothはLBT-120とVoyager PRO+で動作確認 ・端末の動きが重いため再起動したりアプリが落ちたりする可能性あり 注) PSTN割り込み時に途切れあり	
28	Optimus it	L-05D	LGエレクトロニクス	4.5	4.5	4.0.4	B	※1	○	利用可能	○	-		※3	×	○	△ 弱背景音 弱音割れ	○	スリープ時の 接続難あり	○	・受話音少し小さい ・BluetoothはLBT-120とVoyager PRO+で動作確認	
29	Optimus Vu	L-06D	LGエレクトロニクス	4.5	4.5	4.0.4	B	※1	○	利用可能	○	-		※3	×	○	△ 弱背景音 弱音割れ	○弱ノイズ	○	スリープ時の 接続難あり	○	・受話音少し小さい ・BluetoothはLBT-120とVoyager PRO+で動作確認
30	らくらくスマートフォン	F-12D	富士通	4.3	4.3	4.0.3	B-		○	利用可能 ※インストール注意、制約有	○	△ ※	×	注1)右記	○	○	○	△ 反響する	○	スリープ時の 接続難あり	△ 注2)右記	・画面強めにタップしないと反応しない ・BluetoothはLBT-120とVoyager PRO+で動作確認 注1) 標準で履歴参照されるが履歴から発信しようとする発信できない。別アプリにて対応してください 注1) 従来の方法でアプリインストールできない。インストール方法は別紙参照してください 注2) PSTN割込み着信後、受話音量が若干下がる -----> ※電話帳画像を設定することができない(MOT/Contact併用時)
31	XPERIA NX	SO-02D	ソニーエリクソン	3.7	4.2	2.3.7	B-		-	利用可能 ※制約事項有	○	-			×	○	△ 背景音有 ※右記	○	△ 音量小さい	○	・送話音が大きいため調整(背景音の緩和にもなる) ・Bluetoothはdocomoワイヤレスイヤホンセット02とVoyager PRO+で動作確認 ・OS4.0は未確認	

32	PRADA phone	L-02D	LGエレクトロニクス	3.7	3.8	2.3.7	A		-	利用可能	-	-	※3	○	○	○	○	○	スリープ時の接続難あり	○※2	・BluetoothはDoCoMoワイヤレスイヤホンセット02とVoyager PRO+で動作確認 ・OS4.0は未確認				
33	GALAXY NOTE	SC-05D	SAMSUNG	4.1	4.1	2.3.6	A-	○※1	-	利用可能 ※注意事項	-	-	重い	○	○	○	○	○	ノイズキャンセル音	×	スリープ時の接続難あり	△注)右記	・アプリの動作が重い場合があり、再起動したりアプリが落ちたりする可能性あり ・背景音をキャンセルする動作が走るため音声がかれたように聞こえる(装置内部のノイズキャンセラ動作) ・OS4.0は未確認 注)PSTN割込み着信後、受話音量が若干下がる		
34	MEDIAS LTE	N-04D	NECカシオモバイルコミュニケーションズ	3.8	3.8	2.3.6	B-	○※1	○	利用可能 ※注意事項	-	-	若干重い	※3	○	○	○	○	△注)右記	×	スリープ時の接続難あり	できない	・スクリーンガードが掛からない仕様 ・RBT/BT音でノイズが入っている ・OS4.0は未確認 注)音割れあり、受話音量が勝手に切り替わってしまう可能性あり		
35	P-04D	P-04D	パナソニック	4.1	4.1	2.3.5	B-		○	利用可能	-	-	重い	※3	○	○	△背景音有	○	×	×	スリープ時の接続難あり	△注)右記	・動きが重いため再起動したりアプリが落ちたりする可能性あり 注)PSTN割込み時に途切れあり		
36	MEDIAS PP	N-01D	NECカシオモバイルコミュニケーションズ		3.6	2.3.5				動作しない	-	-					△音こもり	×	問題有	-	-	-	・通話音声途切れたり音飛びしたりする		
37	AQUOS PHONE	SH-01D	シャープ		3.6	2.3.5				動作しない	-	-					×	問題有	問題有	-	-	-	・通話音声途切れたり音飛びしたりする		
38	REGZA Phone	T-01D	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ		3.6	2.3.5				動作しない 3.6	-	○	重い				×	問題有	△弱背景音	○	×	×	○	・動作に支障がある為、利用不可	
39	Optimus LTE	L-01D	LGエレクトロニクス	3.6	3.8	2.3.5	B	○※1	-	利用可能 ※注意事項	○	△※		※3	○	○	○	○	△自動で音量変わる	×	スリープ時の接続難あり	○※2	・通話音量が自動で切り替わる(一般携帯電話でも発生を確認) ・電池消費が他の端末に比べて多いとの報告多数あり ・OS4.0は未確認 -----> ※撮影した画像を一度保存しないと電話帳にアップできない(MOT/Contact併用時)		
40	P-01D	P-01D	パナソニック	3.1	3.8	2.3.3	B-		○	利用可能 ※注意事項	-	-	重い	○	○	○	○	○	弱こもり	○	×	スリープ時の接続難あり	△注)右記	・動きが重いため再起動したりアプリが落ちたりする可能性あり 注)PSTN割込み着信後、受話音量が若干下がる	
41	AQUOS PHONE	SH-06D	シャープ		3.8					動作しない	-	-					-	×	問題有	○	-	-	・通話音声途切れたり音飛びしたりする		
42	GALAXY S II	SC-02C	SAMSUNG	4.1	4.7	4.0.3	A		-	利用可能 ※注意事項	○	△※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	スリープ時の接続難あり	○※2	・音がかすれて聞こえる事があるという報告あり ・OS2.3 Bluetoothはdocomoワイヤレスイヤホンセット02とVoyager PRO+で動作確認 ・OS4.0 BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む) ・Wi-Fi接続でDHC更新の時に通話が切断されてしまうことがある 対処法(PBXのファームウェアを3.19.2以上にアップする) -----> ※着信音サイレントにしても標準着信音が鳴る(MOT/Contact併用時)
43				3.0	4.2	2.3.3						-													
44	XPERIA arc	S0-01C	ソニーエリクソン	3.0	3.8	2.3.4	B		-	利用可能	○	○		○	○	○	○	○	△背景音有 ※右記	○	△音量小さい	スリープ時の自動接続NG	○※2	・送話音が大きいため要調整(背景音の緩和にもなる) ・Bluetoothはdocomoワイヤレスイヤホンセット02とVoyager PRO+で動作確認	
45	XPERIA acro	S0-02C	ソニーエリクソン	3.0	4.2	2.3.3	B		-	利用可能	○	○		○	○	○	○	○	△背景音有 ※右記	○	△音量小さい	スリープ時の自動接続NG	○※2	・送話音が大きいため要調整(背景音の緩和にもなる) ・Bluetoothはdocomoワイヤレスイヤホンセット02とVoyager PRO+で動作確認	
46	GALAXY Tab	SC-01C	SAMSUNG	3.3	3.3	2.3.3	B		-	利用可能	-	-		○	○	○	○	○	○	○	×	できない	・Bluetooth送話音声通らない		
47	XPERIA ray	S0-03C	ソニーエリクソン	3.1	3.8	2.3.3	B		-	利用可能	○	○		○	○	○	○	○	△背景音有 ※右記	○	△音量小さい	スリープ時の自動接続NG	○※2	・送話音が大きいため要調整(背景音の緩和にもなる) ・Bluetoothはdocomoワイヤレスイヤホンセット03とVoyager PRO+で動作確認	
48	MEDIAS	N-04C	NECカシオモバイルコミュニケーションズ	3.5	3.8	2.3.3	D		-	推奨しない	-	-	重い	○	○	○	○	○	○	△注)右記	×	スリープ時の接続難あり	できない	・端末の動きが重いため再起動したりアプリが落ちたりする可能性あり ・スクリーンガードが掛からない仕様 注) 受話音量が勝手に切り替わってしまう	
49	MEDIAS WP	N-06C	NECカシオモバイルコミュニケーションズ	3.0	3.8	2.3.3	C		○	推奨しない	-	-	若干重い	○	○	○	○	○	○	△注)右記	×	スリープ時の自動接続NG	できない	・IP通話中にPSTN着信すると音量がだんだん大きくなったり、通話が無音になったりする ・端末のバグと思われる(以下のサイトの「スピーカーからの音が小さい音量で鳴り始めることがある」を参照→『http://www.n-keitai.com/guide/faq/n-06c.html』) ・通話終了時のBTの音量が急に小さくなる ・スクリーンガードが掛からない仕様 注) 受話音量が勝手に切り替わってしまう	
50	F-12C	F-12C	富士通	3.0	3.8	2.3.4	B-		○	利用可能	○	-	重い	○	○	○	○	○	△背景音有	○	△受話遅延	スリープ時の自動接続NG	○※2	・送話音が大きいため要調整(背景音の緩和にもなる) ・Bluetooth接続で受話遅延する ・Bluetoothはdocomoワイヤレスイヤホンセット02とVoyager PRO+で動作確認 ・端末の動きが重いため再起動したりアプリが落ちたりする可能性あり	
51	AQUOS PHONE	SH-12C	シャープ	3.4	4.5	2.3	A-		-	利用可能 ※注意事項	○	-		○	○	○	○	○	○	弱ノイズ	○	○	スリープ時の接続難あり	できない	・設定変更時重い場合確認 ・スピーカーONにすると送話音が少し大きくなる ・Bluetoothはdocomoワイヤレスイヤホンセット02とVoyager PRO+で動作確認
52	AQUOS PHONE	SH-13C	シャープ	4.7	4.7	2.3	B-		○	利用可能 ※制約事項	○	-		○	○	○	○	○	弱ノイズ	○	○	スリープ時の接続難あり	できない	・音量小さい ・他の端末より「MOT/Phoneが応答していません」になりやすい ・BluetoothはVoyager PRO+で動作確認	
53	P-07C	P-07C	パナソニック			2.3.3				動作しない	-	-	若干重い											ソフトが落ちる等、動作に支障がある。	
54	GALAXY S	SC-02B	SAMSUNG	3.0	4.2	2.3.3	A		-	利用可能	○	△※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	スリープ時の接続難あり	△注)右記 ※2	・Bluetoothはdocomoワイヤレスイヤホンセット02とVoyager PRO+で動作確認 注) PSTN割込み着信後、受話音量が若干下がる -----> ※着信音サイレントにしても標準着信音が鳴る(MOT/Contact併用時)

au		回線寸評:上記2キャリアより推奨しない。端末によって(EvdoRevA以下など)は遅延、着信するまでに時間がかかる(タイムアウトする場合がある)などが発生しやすい 途切れの発生があり、またPSTN着信中はデータ通信出来ない仕様の為、途切れたり着信しない為、履歴に残らない																			
機種名	型番	メーカー	対応開始Ver	本評価Ver	確認OS	評価	WiMax	防水	MOTPHONE 3.0での対応	SIPカメラ確認済	MOT/Contact動作確認	アプリ起動	電話帳	AMR利用	発着信※4	送話音	受話音	Bluetooth※3.3.4~	WiFi自動接続	IP通話中PSTN着信	評価詳細
NEW 1	XPERIA VL	SOL21	ソニーモバイル	4.8	4.8	4.1.2	B	LTE※1	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	・送受話音の音量が小さい ・BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む)
2	HTC J WIMAX	ISW13HT	HTC	4.2	4.3	4.0.3~4.0.4	C	○	-	○	○	○	○	×	△	○	○	○	○	・標準機能からの発信は『確認しない』・『都度確認する』以外の設定は利用できない ・RBT鳴る直前にブチブチ音が入る ・着信音が鳴りやまない事がある ・BluetoothはLBT-120とVoyager PRO+で動作確認 ・Wi-Fi/3Gともに着信しない事がある	
3	Galaxy S3 Progre	SCL21	SAMSUNG	4.5	4.7	4.0.4	B	※1	-	○	△	○	○	×	△	○	○	○	○	・背景音をキャンセルする動作が走るため音声がか切れたように聞こえる(装置内部ノイズキャンセル動作) ・BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む) -----> ※着信音サイレントにしても標準着信音が鳴る(MOT/Contact併用時)	
4	AQUOS PHONE	IS15SH	シャープ	4.2	4.2	4.0.4	B	-	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	・送話/受話音量小さいので音量調整が必要 ・通話中に通話切断ボタン押下するとアプリリフリーズしてしまう ・BluetoothはLBT-120とVoyager PRO+で動作確認 ・Android標準以外の着信音を設定した場合、着信音1度しか鳴らない	
5	G'z One TYPE-L	CAL21	カシオ	4.7	4.7	4.0.4	C	LTE※1	○	○	△	○	○	×	△	○	○	○	○	・BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む) ・RBTが鳴らない時がある ・通話開始の時、対向にガリガリとノイズが聞こえてしまう ・通話開始から音声通るまで2秒程度時間がかかる -----> ※着信音サイレントにしても標準着信音が鳴る(MOT/Contact併用時) ※Googleアカウント登録されていない時、標準だと電話帳登録できるがContact!にはできない、編集は可能(MOT/Contact併用時)	
6	XPERIA acro HD	IS12S	ソニーモバイル	4.2	4.2	4.0.4	B-	-	○	○	○	○	○	×	△	○	○	○	○	・設定>通話設定>ノイズ抑制 チェックをはずす(初期値はついている) ・エコーキャンセラ+AMRでノイズが入ってしまう ・OS2.3 Bluetoothはdocomoワイヤレスイヤホンセット02とVoyager PRO+で動作確認 ・OS4.0 BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタン操作含む)	
7				3.8	4.7	2.3.7	B-	-	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	
8	MOTOROLA	ISW11M	Motorola	3.2	3.2	2.3.4	B	○	-	-	-	-	○	○	△	○	○	○	○	・発着時/保送時等アプリがダウンする場合あり(制約) ・スクリーンガードが掛からない ・スピーカー利用不可(制約)	
9	MOTOROLA RAZR	IS12M	Motorola	4.6	4.6	4.0.4	B	○	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	・3G未検証	
10	AQUOS PHONE	ISW16SH	シャープ	4.2	4.2	4.0.4	B	○	○	○	○	○	○	×	△	○	○	○	○	・送話/受話音量小さいので音量調整が必要 ・BluetoothはLBT-120とVoyager PRO+で動作確認 ・Android標準以外の着信音を設定した場合、着信音1度しか鳴らない	
11	AQUOS PHONE	IS17SH	シャープ	4.2	4.2	4.0.4	B	-	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	・スクリーンガードが無い仕様 ・受話音量小さいので音量調整が必要 ・BluetoothはLBT-120とVoyager PRO+で動作確認 ・Android標準以外の着信音を設定した場合、着信音1度しか鳴らない	
12	Galaxy S2 WIMAX	ISW11SC	SAMSUNG	3.7	3.8	2.3.6	B	○	-	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	・BluetoothはVoyager PRO+で動作確認	
13	XPERIA acro	IS11S	ソニーエリクソン	3.0	4.2	2.3.3	B	-	-	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	・Bluetoothはdocomoワイヤレスイヤホンセット02とVoyager PRO+で動作確認	
14	HTC EVO WIMAX	ISW11HT	HTC	3.1	3.1	2.3.4	B-	○	-	○	-	-	○	○	△	○	○	○	○	・BluetoothはLBT-120とVoyager PRO+で動作確認 ・標準機能からの発信は『確認しない』・『都度確認する』以外の設定は利用できない	
15	HTC EVO 3D WiMAX	ISW12HT	HTC	3.7	3.7	2.3.4	B	○	-	-	-	-	○	○	△	○	○	○	○	・BluetoothはLogitec LBT-HS500 Bluetoothで動作確認	
16	AQUOS PHONE	IS11SH	シャープ	3.3	3.3	2.3.3	B	-	-	○	-	-	○	○	△	○	○	○	○		
17	AQUOS PHONE	IS12SH	シャープ			2.3		-	-												
18	AQUOS PHONE	IS13SH	シャープ	4.1	4.1	2.3.5	C	-	○	○	-	-	○	○	△	○	○	○	○	・PSTN通話でも若干音割れている ・近接センサーが無いためスクリーンガードが掛からない仕様 ・BluetoothはLBT-120とVoyager PRO+で動作確認	
19	INFOBAR	A01	シャープ	3.4	3.4	2.3.3	B	-	-	○	-	-	○	○	△	○	○	○	○	・近接センサーが無いためスクリーンガードが掛からない仕様	
20	DIGNO	ISW11K	京セラ	4.1	4.1	2.3.5	C	○	○	○	-	-	○	○	△	○	○	○	○	・送話受話音量小さいため+10iに設定 ・送話音+10iにすると送話背景音がのってしまう ・Bluetooth接続すると通話途切れる	
21	EIS01PT	EIS01PT	PANTECH	3.7	3.7	2.3.4	D	-	○	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○	・BluetoothはLogitec LBT-HS500 Bluetoothで動作確認 ・スピーカー利用不可 ・Wi-FiでコーデックPCMの時のみ使用可能 ・標準の通話履歴にMOT/Phoneの発着履歴が表示されない(別のアプリでは可能)	
22	G'z One	IS11CA	カシオ	3.3	3.3	2.3	C	-	○	-	-	-	○	○	△	○	○	○	○	・端末がフリーズすることがある	
23	REGZA Phone	IS11T	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	3.2	3.2	2.3.3	D	-	-	-	-	重い	○	○	△	○	○	○	○	・端末の動きが重いため再起動したりアプリが落ちたりする可能性あり	

できない履歴無し

Softbank		回線寸評:通常が一番遅延、途切れが少ないが、電波強度が弱いところなど場合によっては大きな途切れになる。(安定度がドコモより劣る) 地方は状況が良くない事も想定される。 キャリア回線を利用して通話すると10%前後のパケットロスが発生する事が有る。																				
機種名	型番	メーカー	対応開始Ver	本評価Ver	確認OS	評価	LTE	防水	MOTPHONE 3.0での対応	SIPカメラ確認済	MOT/Contact動作確認	アプリ挙動	電話帳	AMR利用	発着信	送話音	受話音	Bluetooth ※3.3,4~	WiFi自動接続	IP通話中 PSTN着信	評価詳細	
1	GALAPAGOS	003SH	シャープ	4.8	4.8	2.3.4	D	-	推奨しない ※制約事項有	○	○	重い	○	×	△注/右記	△背景音 弱こもり	○	×	スリープ時の接続難有	△※2	・近接センサーが無い仕様 ・WiFi通話中に送話音が途切れたり無音になる事が有る ・IP通話中にPSTN着信を拒否しても一度IP通話が保留になる ・SoftBankの回線(3G)で通話すると音声に途切れや揺らぎが生じる場合がある 注)通話開始時にアプリが強制終了されてしまう時がある	
2	GALAPAGOS	005SH	シャープ	3.4	3.4		C	-	推奨しない	-		若干重い	○	○	△	○	○	×	スリープ時の自動接続NG	できない	・端末の挙動が全体的に重い為、フリーズする恐れがある	
3	AQUOS PHONE	006SH	シャープ	3.2	3.2	2.3.5	C	-	利用可能	-			○	○	△	○	△ノイズ有注)右記	○	スリープ時の自動接続NG	できない	・発着時アプリ落ちることがある(頻度高) ・サイドボタンでの音量調整が効かない時がある 注)受話音量が勝手に変わってしまう	
4	AQUOS PHONE	007SH	シャープ	3.2	3.2	2.3.5	C	-	利用可能	-			○	○	△	○	△ノイズ有	×	スリープ時の自動接続NG	できない	・スクリーンガードが掛からない(仕様) ・発着時アプリ落ちることがある	
5	Yahoo Phone	009SH Y	シャープ	3.4	3.4	2.3	B	-	利用可能	-			○	○	○	○	○	×	スリープ時の自動接続NG	×使用不可	・IP発信通話中にPSTN着信を拒否するとIP通話が保留になる ・IP通話中のPSTN割り込みでバイブが動作する	
6	PANTONE 5	107SH	シャープ	4.2	4.2	4.0.4	B	-	利用可能	○	○		○	○	○	○	○	○	スリープ時の接続難有	○	・着信中に[メニュー]-[応答]ボタン押下しても通話始らない ・受話音少し小さいので調整 ・BluetoothはLBT-120とVoyager PRO+で動作確認	
7	PANTONE6	200SH	シャープ	4.8	4.8	4.0.4	C-	LTE ※1	○	○			○	×	○	○	○	×	スリープ時の接続難有	出来ない	・SoftBankの回線(3G/LTE)で通話すると音声に途切れや揺らぎが生じる場合がある	
8	STREAM 201HW	201HW	Huawei	4.4	4.4	4.0.4	D	LTE ※1	-	○	○		○	×	○	△背景音 ノイズ	○	△注)右記	スリープ時の接続難有	○	・BluetoothはLBT-120とVoyager PRO+で動作確認 注) Bluetooth接続した時に通話確立後に即切断すると通話切断までに10秒位の時間を要する事がある ・SoftBankの回線(3G・LTE)で通話すると音声に途切れや揺らぎが生じる場合がある ・送話背景音を拾いやすい。周りの音や話し声等が極端に入ってきてしまう	
9	Sweety 003P		パナソニック			2.3																
10	AQUOS PHONE	007SH J	シャープ			2.3																
11	007HW	007HW	Huawei																			
12	004HW	004HW	Huawei			2.2																
13	Liberio 003Z	003Z	ZTE			2.2																
14	008Z	008Z																				
15	009Z	009Z		3.4	2.3.4																	

イーモバイル																						
機種名	型番	メーカー	対応開始Ver	本評価Ver	確認OS	評価	LTE	防水	MOTPHONE 3.0での対応	SIPカメラ確認済	MOT/Contact動作確認	アプリ挙動	電話帳	AMR利用	発着信	送話音	受話音	Bluetooth ※3.3,4~	WiFi自動接続	IP通話中 PSTN着信	評価詳細	
1	HTC Aria	S31HT	HTC	V2		2.2.1			動作しない													音声・挙動が重くなり、動作に支障をきたす為、V3は利用不可
2	Pocket WiFi S	S31HW	HUAWEI	V2		2.2			予定無し													
3	Pocket WiFi S II	S41HW	HUAWEI	V2		2.3			予定無し													
4	SmartBar	S42HW	HUAWEI			2.3.3			動作しない			重い			×	○	×	小	未検証		出来ない	端末挙動が重くなり、動作に支障をきたす為、利用不可
5	GS02	GS02	HUAWEI	-	4.3	2.3.6	D		推奨しない ※制約事項有				○		○	○	×	ノイズ	未検証	-	-	受話音がブチブチ切れるノイズが入る場合
6	STREAM X	GL07S	HUAWEI	4.8	4.8	4.1.2	C	LTE ※1	推奨しない ※制約事項有	○	○		○	○	△注/右記	○	○	弱こもり	○	スリープ時の接続難有	出来ない	・BluetoothはSEIWA BT480とVoyager PRO+で動作確認(ボタ操作含む) ・送話音の音量が少し小さい 注)通話開始時にアプリが強制終了されてしまう時がある
7	DELL Streak PRO	GS01	DELL	3.7	3.7	2.3.5	C	-	推奨しない ※制約事項有	-			○	○	○	○	○	弱こもり	○	スリープ時の接続難有	できない	・メニューボタン反応しない時がある(端末の問題) ・3G通話の音声安定しない時が稀に有る(極度の遅延や途切れ) ・IP呼出中にPSTN着信するとスピーカーに切り替わってしまう
8	GS03	GS03	HUAWEI	4.2	4.2	4.0.3	B	-	利用可能 ※制約事項有	○				×	○	○	○	○	×	自動接続しない	○	・BluetoothはVoyager PRO+で動作確認 ※WiFi→3Gに切り替わる時、自動で切り替わらない。
9	Mini	S51SE	ソニーエリクソン	3.3	3.3	2.3.3	B	-	利用可能	×			○	○	○	○	○	×	スリープ時の自動接続NG	○※2	・アプリ落ちる事がある頻度は少ない	

エスモビ

	機種名	型番	メーカー	対応開始Ver	本評価Ver	確認OS	評価	-	防水	MOTPHONE 3.0での対応	SIPカメラ確認済	MOT/Contact動作確認	アプリ挙動	電話帳	AMR利用	発着信	送話音	受話音	Bluetooth ※3.3.4以降	WiFi自動接続	IP通話中 PSTN着信	評価詳細
1	IDEOS X5	u8800	HUAWEI	3.2	4.2	2.2.1	D	-	-	利用可能	○	○		○	○	△	△ 背景音有	○ 弱音こもり	×	× 自動接続 しない	-	<ul style="list-style-type: none"> ・Wi-Fi通話で音声途切れ/遅延等が発生する事がある ・Bluetooth接続するとカチカチと受話から音が聞こえ通話途切れる ・WiFi→3Gに切り替わる時、自動で切り替わらない。
2	IDEOS X5	u8800 pro	HUAWEI	3.4	3.4	2.3.5	C	-	-	利用可能	○	○		○	○	△	△ 背景音有	○ 弱音こもり	×		-	<ul style="list-style-type: none"> ・Wi-Fi通話で音声途切れ/遅延等が発生する事がある ・Bluetooth接続するとカチカチと受話から音が聞こえ通話途切れる ・WiFi→3Gに切り替わる時、自動で切り替わらない。